

(6) يُعطي الجدول أسفله بعض الأجهزة الكهربائية مع مميزاتا الإسمية وكذا مدة إشتغال كل منها خلال يوم واحد :

| مدة الإشتغال خلال اليوم الواحد | القدرة الكهربائية المستهلكة | العدد | الجهاز الكهربائي |
|--------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 5 h | 100 W | 6 | المصباح |
| 4 h | 200 W | 1 | ثلاجة |
| 4,5 h | 2,5 KW | 1 | فرن |
| 8 h | 200 W | 2 | تلفزة |
| 0,5 h | 500 W | 1 | مكواة |

1-6 أحسب الطاقة الكهربائية الإجمالية المستهلكة من طرف هذه الأجهزة خلال يوم واحد ثم خلال شهر.
2-6 أحسب القدر المقابل لهذا الاستهلاك علما أن ثمن الكيلواط - ساعة الواحد هو 1,30 DH,
دون اعتبار الضرائب والرسوم.